

ГЕНЕРАТОР ШУМА		
F MGz	OOT dbm	
1	-25	
2	-20	
3	-25	
4	-25	
510	-25	-20
10...100	-25	-10
100...450	-25	-5
450...1000	-30	-13
1000...1300	-35	-15
1300...2000	-40	-20
2000...2500	-45	-25
2500	-50	-30
3500	-55	-35

ГЕНЕРАТОР ШУМА более подробней на частотах 2,3-2,8		
F MGz	OOT dbm	
2300	-45	-25
2400	-47	-27
2500	-48	-28
2600	-49	-29
2700	-50	-30
2800	-51	-31

АТТЕНЮАТОР				
Pin=17dbm ATT				
F MGz	1:1(0)	-10db	-20db	-30db
2	16,69	7,01	-2,77	-12,68
20	16,96	7,07	-2,56	-12,31
100	16,89	7,04	-2,57	-12,45
200	16,94	7,05	-2,56	-12,45
500	16,56	6,78	-2,8	-12,8
1000	15,91	6,45	-3,08	-13,3
1500	15,96	6,43	-3,02	-13,7
2000	15,78	6,12	-3,34	-14,4
2500	15,57	6,13	-3,23	-14,6
3000	15,48	6,18	-3,12	-14,77